

JP2001111490A

Publication Title:

METHOD FOR COMPENSATING OPTICAL FIBER DISPERSION

Abstract:

Abstract of JP 2001111490

(A) PROBLEM TO BE SOLVED: To compensate a quaternary dispersion by which a waveform distortion occurs when a light pulse is transmitted by fiber. SOLUTION: A light fiber distribution compensating method is the one for compensating the quaternary dispersion when the light pulse is transmitted by fiber. The light pulse is extended on a time axis, an extension light pulse is generated, where a pulse width is extended and, at the same time, a spectral component is dispersed, the phase modulation of a cosine function with the center of a light pulse waveform as an original point is added to the extension light pulse, the extension light pulse to which phase modulation is added is compressed on the time axis and a secondary dispersion in the phase modulation of the cosine function is cancelled in a whole fiber transmission line.

Courtesy of <http://v3.espacenet.com>

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F 1	「ロー」(参考)	
H 0 4 B	10/02	H 0 4 B	9/00	M 2 H 0 3 8
	10/18	C 0 2 B	6/00	C 5 K 0 0 2
G 0 2 B	6/00			E

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 5 頁)

(21) 出願番号 特願平11-290791

(22) 出願日 平成11年10月13日 (1999. 10. 13)

(71) 出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(71) 出願人 597463353

技術研究組合フェムト秒テクノロジー研究

機構

茨城県つくば市東光台5丁目5番地

(72) 発明者 鈴木 明

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74) 代理人 100071272

弁理士 後藤 祥介 (外1名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光ファイバー分散補償方法

(57) 【要約】

【課題】 光パルスをファイバー伝送した時に波形歪みをもたらす4次分散を補償する。

【解決手段】 光パルスをファイバー伝送した時の4次分散を補償する方法であって、光パルスを時間軸上で拡張してパルス幅が拡張されると同時にスペクトル成分が分散された拡張光パルスを生成し、拡張光パルスに光パルス波形の中心が原点となる余弦関数の位相変調を加え、位相変調を加えられた拡張光パルスを時間軸上で圧縮し、ファイバー伝送路全体で余弦関数の位相変調がもつ2次分散を相殺する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 光パルスをファイバー伝送した時の4次分を補償する光ファイバー分散補償方法において、光パルスを時間軸上で拡張してパルス幅が拡張されると同時にスペクトル成分が分散された拡張光パルスを生成し、

拡張光パルスに光パルス波長の中心が原点となる余弦関数の位相変調を加え、位相変調を加えられた拡張光パルスを時間軸上で圧縮し、ファイバー伝送路全体で余弦関数の位相変調が持つ2次分を相殺することを特徴とする光ファイバー分散補償方法。

【請求項2】 前記位相変調において、余弦関数がファイバー伝送路の4次分を補償するように与えられることを特徴とする請求項1の光ファイバー分散補償方法。

【請求項3】 前記ファイバー伝送路が、任意の大きさの2次分、3次分、4次分を持つ任意の長さの任意の数のファイバーセグメントから成ることを特徴とする請求項1の光ファイバー分散補償方法。

【請求項4】 前記ファイバー伝送路が、任意の大きさの2次分、3次分、4次分を持つ任意の長さの任意の数のファイバーセグメントから成り、かつ前記ファイバー伝送路全体での3次分がゼロであることを特徴とする請求項1の光ファイバー分散補償方法。

【請求項5】 前記ファイバー伝送路が、任意の大きさの2次分、3次分、4次分を持つ任意の長さの任意の数のファイバーセグメントから成り、かつ前記ファイバー伝送路全体での2次分と4次分がゼロであることを特徴とする請求項1の光ファイバー分散補償方法。

【請求項6】 前記余弦関数の位相変調が、余弦電気信号により駆動された光位相変調器により行われることを特徴とする請求項1の光ファイバー分散補償方法。

【請求項7】 前記ファイバー伝送路が、2次分が互いに逆符号の第1のファイバー伝送路と第2のファイバー伝送路とから成り、第1のファイバー伝送路と第2のファイバー伝送路の間で光パルスに余弦関数の位相変調を加えることを特徴とする請求項1の光ファイバー分散補償方法。

【請求項8】 前記光パルスを時間軸上で拡張した時に、各スペクトル成分が時間軸上で直線的に分散されていることを特徴とする請求項1の光ファイバー分散補償方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、光パルスをファイバー伝送した時に波形歪みをもたらす4次分を補償するための分散補償方法に関する。

【0002】

【従来の技術】光パルスをファイバー伝送すると、ファイバーの湾曲分より波形が歪む。この分散は波長の伝播定数と光周波数に関してテイラー展開することにより得られ、1次分散、2次分散、3次分散および4次分散から成る。

【0003】1次分散は光パルスの時間遅延を決める値であり、波形に歪みを与えることはない。

【0004】2次分散は群速度分散ともいわれる伝送中の光パルスの広がりを決める値である。従って、2次分散は光パルスの波形の歪みをもたらす。この2次分散を補償するために、光通信波長1.55ミクロン帯で4次分散がゼロになる分散シフトファイバーが開発され実用化されている。

【0005】しかし、伝送速度が上がりパルス幅が短くなるため光パルスのスペクトル幅が広がるために2次分散の波長依存性による3次分散が顕著にくる。2次分散と3次分散を同時にゼロにするファイバーは無いので、例えば1998年に刊行されたエレクトロニクス・レター(Electron. Lett.)、第34巻、第9077-908頁に示されているように、3種類の異なるファイバーを組み合わせた方法が用いられている。

【0006】即ち、標準ファイバーに、標準ファイバーと逆符号の2次分散と3次分散を持つ分散補償ファイバーと3次分散を調整するための分散シフトファイバーを組み合わせた方法である。この方法を用いて伝送速度100Gb/s程度のファイバー伝送実験が行われている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、伝送速度が100Gb/sを超えるファイバー伝送においては、2次分散と3次分散が補償されても、3次分散の波長依存性による4次分散の効果が効き、それにより波形が歪む。標準ファイバー、分散補償ファイバー、分散シフトファイバーいずれのファイバーにおいても4次分散の値は零符号であるため、ファイバーの組合せで4次分散をゼロにすることはできない。そのために、ファイバーの組合せに代わる新規な4次分散の補償方法が望まれている。

【0008】そこで、本発明は、上記従来技術の問題点に鑑みて成されたものであり、その目的は、光パルスをファイバー伝送した時に波形歪みをもたらす4次分散を補償することにある。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明では、光パルスをファイバー伝送した時の4次分散を補償する光ファイバーの分散補償方法において、光パルスを時間軸上で拡張してパルス幅が拡張されると同時にスペクトル成分が分散された拡張光パルスを生成し、拡張光パルスに光パルス波長の中心が原点となる余弦関数の位相変調を加え、位相変調を加えられた拡張光パルスを時間軸上で圧縮

し、ファイバー伝送路全体で余弦関数の位相変調が持つ2次分数を相殺するようにする。

【0010】前記位相変調においては、余弦関数がファイバー伝送路の4次分数を補償するように与えられる。

【0011】また、前記ファイバー伝送路が、任意の大きさと符号の2次分、3次分、4次分をそれぞれ任意の長さを持つ任意の数のファイバーセグメントから成る。

【0012】また、前記ファイバー伝送路が、任意の大きさと符号の2次分、3次分、4次分をそれぞれ任意の長さを持つ任意の数のファイバーセグメントから成り、かつファイバー伝送路全体での3次分がゼロであるようにする。

【0013】また、前記ファイバー伝送路が、任意の大きさと符号の2次分、3次分、4次分をそれぞれ任意の長さを持つ任意の数のファイバーセグメントから成り、かつファイバー伝送路全体での2次分と4次分が逆符号になるようにする。

【0014】ここで、前記余弦関数の位相変調は、余弦電気信号により駆動された光位相変調器により行われるのが好ましい。

【0015】そして、前記ファイバー伝送路が、2次分数が互いに逆符号の第1のファイバー伝送路と第2のファイバー伝送路とから成り、第1のファイバー伝送路と第2のファイバー伝送路の間で光パルスに余弦関数の位相変調を加えるようにする。

【0016】さらに、前記光パルスを時間軸上で拡張したときに、各スペクトル成分が時間軸上で直線的に分散されている。

【0017】

【作用】本発明は、4次分数を補償するために、光パルスを時間軸上で拡張すると同時に光パルスのスペクトル成分を時間軸上で分散させ、この拡張された光パルスに、光パルス波長の中心が原点となる余弦関数の位相変調を加え、さらにファイバー伝送路全体で余弦関数の位相変調がもつ2次分数を相殺するという構想に立脚する。

【0018】より具体的には、光パルスを時間軸上で拡張してパルス幅が拡張されると同時にスペクトル成分が分散された拡張光パルスを生成し、この拡張光パルスに光パルス波長の中心が原点となる余弦関数の位相変調を加えることにより補償すべき4次分と逆符号の4次分を与え、この位相変調を加えられた拡張光パルスを時間軸上で圧縮し、さらにファイバー伝送路全体で余弦関数の位相変調がもつ2次分数を相殺することにより、4次分数を補償することができる。

【0019】位相変調に用いられる前記余弦関数の振幅周波数は、補償すべき光伝送路の4次分、伝送する光パルスのスペクトル幅、拡張光パルスのパルス幅等に依りて適宜選択することができる。

【0020】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

【0021】図1は、本発明の4次分数の補償方法を適用した光パルス伝送装置を概略的に示す。

【0022】本発明に係る光パルス伝送装置は、光パルスを発生するための、例えばモード同期半導体レーザーのような光パルス源1、光パルス源1からの光パルスを伝送するための伝送ファイバー2及び4、伝送ファイバー2及び4の間に挿入される光位相変調器3を含む。

【0023】本発明に係る光パルス伝送装置は、光パルスの波長、波数、パルス幅に関して固定されることはなく、所望の波長の光パルス波形、幅をもつ光パルスの伝送に用いることができるが、以下では、光パルス源1から1.5 μm の波長の光が、トランスファームリミットのすなわちチャープがゼロの光パルスをファイバー伝送する例に沿って説明する。

【0024】伝送路は、図示の例では、伝送ファイバー2及び伝送ファイバー4から成る。各伝送ファイバー2及び4はそれぞれ固有のファイバー長、2次分散係数、4次分散係数を有する。3次分散は、例えば、異なる種類のファイバーの組合せにより補償されゼロであるとする。

【0025】伝送ファイバー2は、2次分散係数 β_2 とファイバー長 L の積で表される光パルス拡張のための2次分散 $\beta_2 L$ を光パルスに与える。これにより光パルスは時間軸上で拡張され、パルス幅が広がると同時に各スペクトル成分が時間軸上で分散される。

【0026】伝送ファイバー2及び4による4次分数を補償するために光位相変調器3が挿入されている。光位相変調器3は入力する拡張光パルスに光パルス波長の中心が原点となる余弦関数の位相変調を加える。

【0027】拡張光パルスは伝送ファイバー2と逆符号の光パルス圧縮のための2次分散 $\beta_2 L$ をもつ伝送ファイバー4により圧縮される。伝送ファイバー4の2次分散 $\beta_2 L$ は光位相変調器3自体が持つ2次分数を相殺するためのものである。

【0028】本発明によれば、4次分数を補償するための最適な位相変調の余弦関数と、光位相変調器3自体が持つ2次分数を相殺するためにファイバー4で与える2次分散は次のようにして得られる。

【0029】即ち、伝送ファイバー2および4から成る光伝送路を伝送後の2次分散及び4次分散による位相シフトは、光パルスの中心周波数 ω_0 に関して展開し、式(1)のように表される。

【0030】

【数1】

$$\phi(\omega) = \frac{\beta_2 \omega^2}{2} - [2\pi(\omega - \omega_0)^2] \frac{\beta_4 L}{24} - [2\pi(\omega - \omega_0)^4] \dots$$

ここで、 $\beta_4 L$ は4次分散数である。また、伝送ファイ

バー2により時間軸上で拡張された拡張光パルスの光周波数の時間変化は数式2のように表される。

【0031】

【数2】

$$f(t) = \frac{1}{T_B} \cdot \text{sign}(f_B) \cdot \frac{1}{T_B} \cdot t$$

ここで $f_B = \frac{1}{T_B}$ および T_B はそれぞ入力光パルスの周波数帯域幅とパルス幅である。数式2のように時間軸上で各スペクトル成分が連続的に分散された拡張光パルスに対し余弦関数の位相変調を加えることによって4次分散を補償することができる。

【0032】 光位相変調器を加える位相変調の余弦関数は $(\cos(x) = 1 - x^2/2! + \dots)$ のように多項式展開できる。この式からわかるように位相変調器の2次分散と4次分散は逆符号である。従って伝送ファイバーで与える2次分散は4次分散の逆符号である必要がある。

【0033】 数式2を数式1に代入することにより位相シフトの時間関数が得られ、これより位相変調の余弦関数の振幅 ϕ が計算される。位相変調の余弦関数の繰返し周波数 R (Hz) は数式3で表される。

【0034】

【数3】

$$R = \frac{n_F B W}{T_B} \sqrt{\frac{\beta_1 L}{8 \beta_2 L}}$$

また、この時光位相変調器の2次分散を相殺するために伝送ファイバー4で加える2次分散は数式4で与えられる。

【0035】

【数4】

$$\beta_2 L = \sqrt{\frac{4 \beta_1 \beta_2 L}{3}}$$

さらに、より効果的に4次分散を補償するために、数式5で表されるように繰返し周波数 R に補正係数 0.94 を掛けることが必要である。

【0036】

【数5】

$$\phi(t) = -\phi \cos(2\pi(0.94 \times R)t)$$

以下、具体的な計算例を示す。

【0037】 図2はパルス幅250 fsecの繰返し5 GHzの光パルスを4次分散 $1.1 \times 10^{-3} \text{ ps}^4/\text{km}$ をもつ全長50 kmのファイバー伝送路を伝送した場合について数式1~5を用いて計算した結果である。

【0038】 振幅 ϕ を3.5πとすると光位相変調器のもつ2次分散量は0.898 ps^2 となるが、これは長さ4 mの標準ファイバーの2次分散量に等しい。従って、標準ファイバーの長さを調整することにより光位相変調器のもつ2次分散を相殺することは容易に可能で

ある。

【0039】 図ではファイバー伝送路がもつ4次分散、ファイバー伝送路で相殺する2次分散、位相変調器により印加された余弦関数の位相シフト量を示している。

【0040】 また、数式5から計算される4次分散の補償に必要な拡張光パルスのパルス幅は75.2 psecであるが、一方、図2からわかるように本発明による分散補償方法では220 psecにわたり4次分散をゼロにすることができる。従って、入力した光パルスの広いスペクトル幅全幅において4次分散の補償が可能である。

【0041】 本発明を用いれば250 fsecの光パルスを50 kmファイバー伝送した時に生じる波形歪みを低減することができる。

【0042】 図3はその計算結果である。図中の縦軸は、4次分散の補償を行わないと、2次分散、3次分散がゼロであってもパルス幅が736 fsecまで広がってしまうことを示している。

【0043】 一方、光位相変調器3を用いて光パルスに位相シフト量 $\phi = 3.5\pi$ を加えることにより、図3の縦軸に示されたように4次分散が補償され、50 kmファイバー伝送後のパルス幅は342.3 fsecまで改善される。

【0044】 50 km伝送後のパルス幅が伝送前の250 fsecまで戻らず、若干広がってしまうのは、補償できる光パルスのスペクトル帯域が制限されているためで、これは光位相変調器3で与える位相シフト量を大きくすることにより改善できる。

【0045】 尚、本実施例において使用して各パラメータの値はそれらに限定されるものではなく、入力パルス幅、拡張パルス幅、繰返し周波数、ファイバー長に对应して適宜変更することができる。

【0046】 また、2次分散、3次分散、4次分散を制御するためにいかなるファイバーの組合せを用いてもよい。さらに、2次分散、3次分散を制御するための他のいかなる分散補償方法と組み合わせてもよい。

【0047】

【発明の効果】 本発明によれば、光パルスを時間軸上で拡張すると同時に光パルスのスペクトル成分を時間軸上で分散させ、この拡張された光パルスに、光パルス波形の中心が原点となる余弦関数の位相変調を加え、さらにファイバー伝送路全体で余弦関数の位相変調がもつ2次分散を相殺することにより、4次分散を補償することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の4次分散の補償方法を採用した光パルス伝送装置の概略図である。


【図2】 パルス幅250 fsecの繰返し5 GHzの光パルスを4次分散 $(1.1 \times 10^{-3} \text{ ps}^4/\text{km})$ を持つ全長50 kmのファイバー伝送路を伝送した場合について、数式1~5を用いて計算した結果である。

【図3】 250 fs 光パルスの光ファイバー50 km伝送後の波形である。
 【符号の説明】
 1 光パルス源
 2 伝送ファイバー
 3 光位相変調器
 4 伝送ファイバー


【図1】



【図2】



【図3】



フロントページの続き

(72)発明者 マーク ベルシ F ターム(参考) 2M38 AA24 AA32
 茨城県つくば市東光台5丁目5番地 技術
 研究組合フェムト秒テクノロジー研究機構
 内 5M002 CA01 CA15 DA07 FA01